



- Välitetyn hälytyksen vahvistus (LED-osoitin)
- Suojattu tahattomilta painalluksilta
- Paristonkesto jopa 5 vuotta
- Jopa 1300 metrin toimintaetäisyys
- Suojattu pölyltä ja vedeltä
- Suojattu häirintälaitteilta (taajuushyppely)
- Säädetty LED-osoittimen kirkkaus
- Varoitus sireenien kautta paniikkihälytyksen aktivoinnista
- Mahdollisuus eri toiminnolle lyhyestä ja pitkästä painalluksesta
- HUOM! Ohjelmointimahdollisuudet riippuvat keskuksen versiosta

Tämä kätevä painike Elotec Ajax-järjestelmään toimii alkuasetuksena paniikkipainikkeena ja tuo lisäturvaa kotiin. Hälytys painalluksesta välittyy välittömästi järjestelmän käyttäjille sekä myös mahdolliseen hälytyskeskukseen, ja voit olla varma että muutkin tietävät hätätilanteesta.

Paniikkipainiketta voidaan myös käyttää kohteissa joissa tarvitaan osoitteellinen henkilökohtainen hälytys, esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille kannettavana tai kiinteästi asennettuna turvapainikkeena.

Keskuksessa joissa käyttöjärjestelmä on 2.8 tai uudempi ja päivitettyllä Elotec Ajax-sovelluksella voit ohjelmoida toivomasi toiminnon painikkeelle ja ohjata vaikka sähkölaitteita älypistorasioiden tai relemoduulien kautta.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	3V (1 kpl. CR2032)
Paristonkesto	Jopa 5 vuotta
RF lähetysteho	Enintään 20 mW
Kotelointiluokka	IP54
Ilmankosteus	0–75 %
Käyttölämpötila	-10 - +40 °C
Mitat (L×K×S)	47 × 35 × 13 mm
Paino	16 g

Tilaustiedot

WK 862	Painike, langaton, valkoinen
WK 862 B	Painike, langaton, musta
CR2032-1BP	Lithium-paristo 3V, 1 kpl.